Deye Mikrowechselrichter SUN600G3-EU-230



Anleitung zur Installation der neuen Software

Mit diesem Software Update werden Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen durchgeführt

ZINNZGREEN

Solarsysteme | Elektromobilität | Solarthermie | Wärmepumpen

IHR **PARTNER** FÜR **ERNEUERBARE ENERGIE**



+49 (0) 2404 922 04 50

info@zinnzgreen.de



+49 179 2072135



www.zinnzgreen.de



(i) Wichtig!

- Für die Installation wird ein Laptop/Pc benötigt
- Der Wechselrichter muss angeschlossen sein und Strom produzieren (Blaue LED muss blinken)



Laden Sie die neue Software auf unserer Website auf Ihrem PC herunter und speichern Sie diese ab. Entpacken Sie dann diese Datei.





Als nächstes verbinden Sie sich mit dem PC im Wlan-Netzwerk des Wechselrichters.

Das Passwort lautet: 12345678 (wenn es nicht manuell geändert wurde)



ZINNZGREEN



Gehen Sie nun in Ihren Browser und geben Sie folgende IP-Adresse in die Suchleiste ein: 10.10.100.254



Als nächstes müssen Sie sich mit dem Benutzernamen und Passwort einloggen.

Benutzername: admin Passwort: admin (wenn es nicht manuell geändert wurde)





Nun landen Sie in der Benutzeroberfläche des Wechselrichters. Jetzt müssen Sie links auf Upgrade -> Upgrade Firmware klicken und auf Datei auswählen gehen.



ZINNZGREEN



6	
6	
	l
)
	1

Wählen Sie die zuvor entpackte Datei mit der Endung ".bin" aus.

- 0	rye 600W Firmware Update × +		-	- (0	×
•	eu 🗸 🕡 🔞 😢 🕤 🛝 Sontieren 🗸 88 Anzeigen 🤟	Alle extrahieren				
÷	→	~ C				
↑ ^	Ipt230_gcc_upgrade_MW3_16U_5406_1.53.bin					
-						



Nun drücken Sie auf Upload und bestätigen die Installation mit "Ok".

+					
10.100.254/index_cn.html					
			Auf 10.10.100.254 wird Folgendes angezeigt: Are you sure to upgrade?	中文 English	
	Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Upgrade inverter Restart Reset	Upgrade	Current version MW3_15U_5406_1.49R Datei auswahlen pr230_gc6_1.53.bin	Help The firmware of device can be updated by uploading the update files from your local computer. *Note: After upgrade, the device will automatically restart. After restart, you will need to re-login the configuration interface. It is recommended to restart after completing all configurations.	



Wenn bei Ihnen diese Anzeige erscheint wurde das Update erfolgreich durchgeführt.

@ 10.10.100254/index_conhemi × +				~ - o ×
← → C A Nicht sicher 10.10.100.254/index_cn.html				भ e 🖈 🗉 🔶 i
			中文 i English	
	Status Wizard Quick Set Advanced Upgrade Upgrade invener Restart Reset	Rebooting successful!	Help #Note: The IP address of the device may have chargely plasses refer by procedures to obtain the new IP address.	
		Web Ver:1.0.24		
710	JN	ZCDEE	N	



Nach der Installation startet der Wechselrichter neu. Bitte stecken Sie den Wechselrichter in dieser Zeit nicht aus. (es kann bis zu 20 Minuten dauern)



Wenn es Probleme bei der Installation gibt können Sie uns gerne per Mail oder Telefon kontaktieren.

ZINNZGREEN

Solarsysteme | Elektromobilität | Solarthermie | Wärmepumpen

IHR **PARTNER** FÜR **ERNEUERBARE ENERGIE**



+49 (0) 2404 922 04 50



+49 179 2072135



info@zinnzgreen.de



www.zinnzgreen.de